

## **Emlékdoboz**

### **Alj készítése:**

Egy kartont kivágunk a melléklet alapján. Csomagolópapírral mindkét oldalát beborítjuk, szélére fehér színű papírpalcát ragasztunk. Egy, a kartontól kisebb átmérőjű, de legalább 30 cm magas edényre helyezük a kartonlapot. A karton lyukain keresztül átfűzzük a 24 tartópalcát úgy, hogy felfelé (kétharmad) és lefelé (egyharmad) is álljanak.

### **Oldal elkészítése:**

Az emlékdoboz felállítósorát készítjük el: a lefelé álló tartópálcákkal dolgozunk. Kiválasztunk egy tetszőleges tartópalcát, a felül lévő részén megjelöljük, hogy tudjuk, honnan indultunk. A tartópalcát az 5. felfelé álló tartópálca mögé vezetjük. A felesleges pálcavéget levágjuk és a kartonra ragasztjuk. Minden alul lévő tartópálcával a leírtak alapján járunk el.

Egy 49x12 cm-es lapot kivágunk a vékony kartonpapírból. A két rövidebbik végét 5 cm-es átfedéssel összeragasztjuk vagy összetűzzük. Ez lesz az emlékdobozunk sablonja.

Az oldalt 4 kör kétszálás gyűrűfonással, a kör végén sorzárással készítjük. Majd következő körben 1 új fonószálat beillesztve, háromszálás gyűrűfonással fonunk, a kör végén sorzárással. Ez után a három fonószálat elvágjuk a tartópálca mögött, és eldolgozzuk a fonásban. Minden tartópálca mellé behelyezünk 1-1 fonószálat. A dobozunk oldalát ferdefonással fonjuk, amíg tartanak a pálcáink. A fonószálakat (első 3 kivételével) levágjuk a tartópálcák mögött, és eldolgozzuk őket a fonásban.

A következő körben a 3 megmaradt fonószállal háromszálás gyűrűfonással fonunk, sorzárással. A kör végén a jobb oldali, azaz 3. fonószálat elvágjuk a tartópálca mögött, és eldolgozzuk a fonásban, majd 1 körben kétszálás gyűrűfonással dolgozunk úgy, hogy a tartópálcákat kissé befelé döntve tartjuk. A kör végén a fonószálakat elvágjuk és eldolgozzuk a munkánkban.

A következő lépés, hogy a tartópálcákat minden következő tartópálca mögött elvezetve lefelé hajtjuk. (Mint ahogy a perem tartópálca eldolgozásánál szoktuk készíteni.)

Újra függőlegesbe állítjuk a tartópálcákat. Két új fonószálat behelyezve, 3 körben kétszálás gyűrűfonással folytatjuk a fonást. A 3. kör végén a fonószálakat elvágjuk a tartópálca mögött, és eldolgozzuk a munkánkban.

**Perem készítése:** A tartópálcákat a következő tartópálca tövéhez hajtva beragasztjuk.